UPS interactiva en línea

Serie Plus1L 600-2000VA



- La función de inicio de CC (corriente continua) incorporada habilita a la UPS ser encendida sin la alimentación de CA (Corriente alterna) suministrada
- Equipado con un intensificador de 2 pasos, y un reductor de un paso (Regulador automático de voltaje), para estabilizar el voltaje de salida
- La UPS se apagará si la batería tiene poca carga; Se encenderá automáticamente, cuando la CA se recupere (Reinicio Automático)
- El puerto USB y el software del monitor están diseñados para administrar el estado de la UPS a través de una PC (Opcional)
- Controlado por un microprocesador de tecnología avanzada que garantiza una alta confiabilidad
- Proporciona protección contra relámpagos, sobretensiones, sobrecargas y cortocircuitos
- Cargador de batería corriente constante, voltaje constante. (CCCV Cargador de Batería)
- La UPS se auto cargará aún si el interruptor esta apagado (Modo Cargando en Off)
- Protección de Voltaje por Sobre o Bajo Voltaje (La UPS irá a Modo Batería)

Especificaciones:

| MODELO | Plus1L-600R4 | Plus1L-800R4 | Plus1L-1000R4 | Plus1L-1000R4 | Plus1L-1200R4 | Plus1L-1500R4 | Plus1L-2000R4 |
|---------------------------------------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|--|----------------|
| | Plus1L-U600R4 | Plus1L-U800R4 | Plus1L-U1000R4 | Plus1L-U1000R4 | Plus1L-U1200R4 | Plus1L-U1500R4 | Plus1L-U2000R4 |
| CAPACIDAD | 600VA/360W | 800VA/480W | 1000VA/600W | 1000VA/600W | 1200VA/720W | 1500VA/900W | 2000VA/1200W |
| ENTRADA | | | | , | | ' | |
| Voltaje | 220/230/240Vca | | | | | | |
| Rango de Voltaje | - 30%, + 25% | | | | | | |
| Frecuencia | 50Hz ó 60Hz (Auto-detección) | | | | | | |
| SALIDA | | | | | | | |
| Regulación de Voltaje | +/-10% | | | | | | |
| Frecuencia | Modo de CA: 47-53Hz para 50Hz ó 57-63Hz para 60Hz ; Modo de batería: 50Hz ó 60Hz +/- 1Hz | | | | | | |
| Tipo de Onda | Senoidal Simulada | | | | | | |
| Tiempo de Transferencia | < 6ms (Típica) | | | | | | |
| Tomas | 2 tomas con respaldo/AVR y con supresor de picos | | | | | 6 tomas con respaldo/AVR y con supresor de picos | |
| BATERÍA | | | | | | | |
| Tipo | Batería sellada de plomo-ácido libre de mantenimiento | | | | | | |
| Voltaje | 12VDC 24VDC | | | | | | |
| Tipo de Batería | 12V/7AH*1pza | 12V/9AH*1pza | 12V/9AH*1pza | 12V/7AH*2pzas | 12V/7AH*2pzas | 12V/9AH*2pzas | 12V/9AH*2pzas |
| Tiempo de Recarga | 5 horas para recargar 90% después de una descarga completa | | | | | | |
| Protección de Batería | Protección de sobrecarga y sobre descarga | | | | | | |
| Administración Avanzada de la Batería | Incluido | | | | | | |
| DISPLAY | | | | | | | |
| Pantalla LCD | Voltaje de entrada, Voltaje de salida, Nivel de carga, Nivel de batería, Fallo, Fallo de batería, Sobrecarga, CA normal | | | | | | |
| ALARMA AUDIBLE | | | | | | | |
| Modalidad de Batería | Dos tonos cortos cada 8 segundos | | | | | | |
| Batería Baja | Cuatro tonos cada segundo | | | | | | |
| Sobrecarga | Sonido continuo | | | | | | |
| Falla | Sonido continuo | | | | | | |
| INTERFAZ DE COMUNICACIONES | | | | | | | |
| Puerto USB | Serie Plus1L: No | | | | | | |
| | Serie Plus1L-U: Sí, y el software de descarga está incluido | | | | | | |
| CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES | | | | | | | |
| Temperatura de Operación | 0°C - 40°C (32°F - 104°F) | | | | | | |
| Humedad Relativa | 0 - 95% (Sin-condensación) | | | | | | |
| Nivel Sonoro | < 40dB a 1Metro | | | | | | |
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | | | | | | | |
| Dimensiones (Largo*Ancho*Alto) | 305*98*170mm | | | 385*98*170mm | | 360*150*160mm | |
| | | | | | | | |

^{*}Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

